Etere Redundancy Switch

Etere Redundancy Switch это устройство используемое для одновременного переключения main/backup оборудования, контролируемого или через GPI или через Serial подключение

Automation

Etere Redundancy Switch

Etere Redundancy Switch

Устройство является двунаправленным основанном на переключении реле – данные посланы от 1 к 2 и от 2 к 1.

Etere Redundancy Switch не производит никакого шума и не модифицирует сигнал (переключение канала контролируется через реле). Линии независимы друг от друга и протокол каждой линии может отличатся от всех остальных. Переключение может быть контролированное в ручную или через GPI через Etere Automation.

Серийная линия может пилотировать любой программный протокол или протокол устройства.
Один ET0558 необходим для каждого канала.

Все соединения представляют собой тип F (female), обычные инпут/аутпут (данные) могут быть переключены инпуты/аутпуты Линия A/Линия B. 3 коннектора для переключения каналов GPI являются DB37F.
• 3 коннектора DB9F (на канал), для переключения серийных каналов
• Соединения pin to pin для каждой линии.
• Коннектор для удаленного контроля – DB9F.

Технические данные
• Кол-во аутпутов на Db9 8
• Кол-во аутпутов на DB37 1
• Кол-во переключающих модулей 4
• Переключающий ток 300mA max.
• Напряжение переключения 50Vcc/Vca max.
• Информация по оп-устройствам Аутпут канал
• Коннектор контроля Db9
• Поле температур от + 5 до + 45° C
• Относительная влажность < 90 % неконденсирующийся
• Блок питания 220 V 47-63 Hz
• Расход < 90 VA
• Размеры стандартный 19" 2 U
• Размер (в мм.) 88 (H)x 483 (W)x 280 (D)
• Вес 1,5 kg

© Etere pte ltd All rights reserved